

ASR1200D

Czytnik RFID



- Obsługa protokołu RS485, Wiegand34 (opcjonalnie Wiegand 26 bitów)
- 13,56 MHz (Mifare)
- Wbudowana czerwona i niebieska dioda LED
- Watch dog - kontrola stanu pracy urządzenia
- Sygnalizator dźwiękowy oraz LED
- Montaż natynkowy / podtynkowy



Specyfikacja techniczna

System

Procesor	8 bit
----------	-------

Parametry odczytu

Częstotliwość	13,56 MHz
Zasięg odczytu	1 - 2 cm (max.)
Czas odczytu	< 0,1 s

Dodatkowe funkcje

Tamper	Tak
--------	-----

Interfejs

Czytnik <-> kontroler	RS485, Wiegand 34 bity (opcjonalnie Wiegand 26 bitów)
-----------------------	---

Podstawowe parametry

Podświetlenie LED	Tak
Stopień IP	IP55 (montaż na zewnątrz)
Sygnał dźwiękowy	Tak, wbudowany buzzer
Zasilanie	9-15 V DC / 100mA
Temperatura pracy	30°C ~ +60°C
Wilgotność względna	≤95%
Wymiary	135 × 47,5 × 16 mm
Waga	0,18 kg

Certyfikaty

CE	Tak
FCC	Tak

Wymiary

