

ARD821-W2(868)

Bezprzewodowy przycisk alarmowy



Opis produktu

Intuicyjny bezprzewodowy przycisk alarmowy. Obsługuje wiele typów alarmów, aby sprostac różnym scenariuszom w przypadku włamania, pożaru, wycieku gazu i nie tylko. Może być również wykorzystany do powiadomienia centrum monitoringu i Twoich bliskich np. o potrzebie pomocy medycznej. Powiadomienia o zdarzeniach alarmowych są wysyłane do centrum monitoringu, aby zapewnić szybką reakcję i możliwość bycia na bieżąco.

Zastosowanie

Przeznaczony do domów jednorodzinnych, sklepów, mieszkań, biur itp.

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Dioda sygnalizacyjna	1x sygnalizująca różne statusy (parowanie, połączenie i inne)
Zdalna aktualizacja	Aktualizacja w chmurze
Przycisk	1x
Siła sygnału	Tak
Alarm niskiego stanu baterii	Tak
Wyświetlanie stanu baterii	W aplikacji

Komunikacja bezprzewodowa

Częstotliwość pracy	868 MHz ~ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji	Do 1400 m w otwartej przestrzeni
Tryb komunikacji	Dwukierunkowa
Przełączanie częstotliwości	Tak
Szyfrowanie	AES128

Specyfikacja

Prąd roboczy	28 mA
Tryb testowy	Tak

- Dwukierunkowa komunikacja RF
- Posiada wielokolorowe podświetlenie LED do sygnalizacji statusów
- Aktualizacja w chmurze z automatycznym odzyskiwaniem w przypadku błędu aktualizacji
- Zapobieganie przypadkowemu wciśnięciu
- 5 lat czasu pracy na baterii przy założeniu użycia dwukrotnie w tygodniu
- IP54

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Zasilanie	1x CR2032
Temperatura pracy	-10°C ~ +55 °C (wew.)
Wilgotność pracy	10% ~ 90% (RH)
Wymiary	55 × 36 × 14,2 mm
Wymiary opakowania	95 × 59,5 × 30,5 mm
Montaż	Ścienny, przenośny
Waga netto	18 g
Waga brutto	48 g
Certyfikaty	CE
Czas pracy na baterii	5 lat (przy użyciu dwa razy w tygodniu)
Obudowa	PC i ABS
Ochrona	IP54

Wymiary

